SSL USB ASIO/WDM Windows Driver 設定方法

SSL USB ASIO/WDM ドライバー (v.5.58 以上) は、複数の ASIO アプリケーションを複数の SSL USB デバイスで動作させることができます。例えば、SSL2 を Pro Tools で使用 し、SSL 12 は Ableton Live で使用するような場合、このドライバーはマルチクライアント 環境で動作できます。

複数の ASIO デバイスを使用する予定がない場合でも、ドライバが DAW にどのように表示されるかが変更されています。

SSL USB オーディオデバイスを DAW で動作させるには、以下の手順に従う必要があります。

コントロールパネルの4つの ASIO ドライバのインスタンスの1つに目的の SSL デバイス をリンクし、DAW で同じドライバ (SSL ASIO Driver X) を選択する必要があります。

ステップ1 :SSL USB コントロールパネルに移動する スタートメニュー >すべてのアプリ >SolidStateLogic >SSL USB Control Panel

SSL USB Control Panel	×
Status About	
USB Audio Device	
Please select a device.	$\sim$
Current Sample Rate	

ステップ2:SSLのUSBオーディオ機器を選択する。

SSL USB Control Panel	$\times$
Status About	
USB Audio Device	
Please select a device. Please select a device. BIG SIX -LSSL 12	
SSL USB Control Panel	×
SSL USB Control Panel Volume Info About	×
SSL USB Control Panel       Volume     Info       Status     Format       Sample Rate     ASIO Device       Buffer Setti	X
SSI SSL USB Control Panel       Volume     Info       Status     Format       Sample Rate     ASIO Device	X
SSL USB Control Panel Volume Info About Status Format Sample Rate ASIO Device Buffer Setti USB Audio Device BiG SiX	X ngs
SSL USB Control Panel       Volume     Info       Status     Format       Sample Rate     ASIO Device       USB Audio Device	X ngs
Volume     Info     About       Status     Format     Sample Rate     ASIO Device       USB Audio Device     BiG SIX     Status     Status	X ngs
SSL USB Control Panel       Volume     Info     About       Status     Format     Sample Rate     ASIO Device       USB Audio Device     BiG SiX     Status       Current Sample Rate     48000 Hz	× ngs
Volume     Info     About       Status     Format     Sample Rate     ASIO Device       USB Audio Device     BiG SiX     Status       Current Sample Rate     48000 Hz	x ngs
Volume     Info     About       Status     Format     Sample Rate     ASIO Device       USB Audio Device     BiG SiX     Status	x

ステップ3:ASIO Device タブで ASIO ドライバーを選択し、そのドライバーに紐づける 機器にチェックマークを付けます。

	ime	Inf	0		About	
Status	Format	Sample Rate	ASIO De	vice	Buffer Settin	ıg
ASIO 2: SSI	L ASIO Driver	2				`
Select ASIO	Device:					
SSL 12	2					
BiG Si	X	current				
Device Info	0					

ステップ4:DAWのオーディオ設定で先ほど設定したASIOドライバーを選択します。

